

HATOR ROCKFALL 2 МЕЧА ТКЛ



Посібник користувача



MECHANICAL KEYBOARD

HTK-720 (Black)
HTK-721 (White)
HTK-722 (Yellow)
HTK-723 (Mint)
HTK-724 (Lilac)
HTK-725 (Black)

HATOR ROCKFALL 2 МЕЧА ТКЛ



User manual



MECHANICAL KEYBOARD

HTK-720 (Black)
HTK-721 (White)
HTK-722 (Yellow)
HTK-723 (Mint)
HTK-724 (Lilac)
HTK-725 (Black)

MECHANICAL KEYBOARD

Комплектація

1. Клавіатура HATOR Rockfall 2 Mecha TKL
2. З'ємний USB-A to USB Type-C кабель
3. Ключ для кейкапів
4. Посібник користувача

Характеристики

Клавіатура	
Тип під`єдання	Дротове USB
Частота опитування	1000Гц
Напруга живлення	5В
Сила струму	350mA
Тип перемикачів	HATOR Aurum Switches
Життєвий цикл	70 мільйонів натискань
Сила натискання	38 ±10%gf для лінійних Orange 50 ±10%gf для клікаючих Indigo
Хід до спрацювання	1.9 ±0.5мм для лінійних Orange 1.9 ±0.4мм для клікаючих Indigo
Загальний хід	4 ±0.4мм для лінійних Orange 4.0мм для клікаючих Indigo
Колір підсвітки	Діоди повного спектру RGB
Кабель	1.8м
Габаритні розміри	360x133x36мм
Вага	975г

Платформи

Windows 10, 11 / Mac OS / Linux

Експлуатація пристрою

Використовуйте клавіші швидкого доступу та функціональні клавіші для швидкої навігації, керування медіа файлами та вибору функцій клавіатури за допомогою клавіш Fn.

Гарячі клавіші для Windows

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN	Підсвічуються білими кольором усі доступні для виконання комбінацій клавіш	
FN + F1	Медіапрограмувач	
FN + F2	Зменшити гучність	
FN + F3	Збільшити гучність	
FN + F4	Вимкнути звук	
FN + Y	Перемкнути макрокоманду	• Крок 1 Увійти в режим зміни макрокоманди за допомогою комбінації FN + Y, після чого 5 клавіш - У, І, О, Р, І. Крок 2 Увійти в режим зміни макрокоманди шляхом затиснення комбінації Caps Lock, Scroll Lock та Num Lock, потім натиснути макрокоманду. • Крок 3 Створити макрокоманду, яку ви хочете вимкнути. • Крок 4 Зберегти створену макрокоманду за допомогою комбінації FN + F1.
FN + PGUP	Режим монотонного підсвічування з двома варіантами (циклическим 7 кольорів та статичне підсвічування)	
FN + PGDN	Зміна напряму підсвічування	
FN + PrtSc	Перемикання в RGB режим з монотонного підсвічування	
FN + Scroll Lock	Додати фоновий колір підсвічування (у інтерактивному режимі підсвічування)	Колір видно лише у інтерактивному режимі підсвічування, який вимикається комбінацією FN + INSERT
FN + Pause	Перемикання в режим монотонного підсвічування з RGB режиму	
FN + F11	Створити макрокоманди	
FN + F12	Відключення усіх клавіш клавіатури (дитячий замок)	
FN + ESC	Скидання на фабричні налаштування	Утримувати впродовж 5 секунд

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + DEL	Режим повного підсвічування (4 варіанти)	
FN + HOME	Режим пульсації підсвічування	
FN + INSERT	Режим підсвітки: 5 інтерактивних режимів	1. Підсвітка з'являється лише на тих клавішах, які натискаються 2. Режим дощових крапель 3. Режим перехрестного підсвічування 4. Режим підсвічування 5. Режим хвиля
FN + END	Запис налаштувань підсвічування	Крок 1 Увійти у режим налаштування підсвічування за допомогою комбінації FN + End, а потім натиснути FN + Backspace. Індикатор почне блістати. Крок 2 Віднести клавішу FN + End, після чого віднести клавішу FN + Backspace для збереження налаштування та FN + ESC для видалення налаштування.
FN + PGUP	Режим монотонного підсвічування з двома варіантами (циклическим 7 кольорів та статичне підсвічування)	
FN + PGDN	Зміна напряму підсвічування	
FN + PrtSc	Перемикання в RGB режим з монотонного підсвічування	
FN + Scroll Lock	Додати фоновий колір підсвічування (у інтерактивному режимі підсвічування)	Колір видно лише у інтерактивному режимі підсвічування, який вимикається комбінацією FN + INSERT
FN + Pause	Перемикання в режим монотонного підсвічування з RGB режиму	
FN + F11	Створити макрокоманди	
FN + F12	Відключення усіх клавіш клавіатури (дитячий замок)	
FN + ESC	Скидання на фабричні налаштування	Утримувати впродовж 5 секунд

Гарантії виробника

При дотриманні користувачем правил експлуатації, та з урахуванням застережень, викладених у цьому посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку при використанні та не наносить шкідливої дії довкіллю та людині, та є придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний термін: 24 місяці з моменту придбання та без урахування часу перебування в ремонті (при дотриманні правил експлуатації). Право на гарантію надається при заповненні відомості гарантійного талона, що додається. Для отримання більш детальної інформації про продукцію, а також з питаннями та пропозиціями звертайтесь за адресою вказаною нижче. Гарантія є дополненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Її умови в різких країнах можуть відрізнятися. Ознайомтеся із повною інформацією про гарантію, щоб дізнатися про свої права споживача та додаткові засоби захисту, які надаються за цією гарантією на виробі.

Вказівки з експлуатації:

- Не можна відкривати або модифікувати продукт
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся виконати його обслуговування
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини

Порушення правил експлуатації може привести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.

Якщо продукт працює неналежним чином, зверніться до служби підтримки HATOR:
hator.gg/ua/feedback/
Наша команда підтримки складається з досвідчених консультантів та сервісних інженерів, які орієнтовані на допомогу клієнтам.

Гарантія є дополненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Її умови можуть відрізнятися в залежності від країни.

Деякі форми реалізації прав споживача при забезпеченні гарантійних зобов'язань по продукту можуть виконуватися через точки роздрібної торгівлі (в тому числі онлайн-магазини), які, в свою чергу, несуть повну відповідальність за додержання норм законодавства щодо захисту прав споживача.

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту приймання електричного та електронного устаткування з метою переробки. Це сприяє збереженню природних ресурсів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви запобігаєте ймовірним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, спричиненим неправильного переробкою. Задайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Комpetентні органи відповідно відправлять даний пристрій на безпечно діяльність.

Справжнім ТОВ "НВФ "ЕЛЕТЕК ЛТД" заявляє, що клавіатура обмеження використання діяєвих небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://www.eletek.ua/cert.html>

Постачальник / Імпортер в Україні: ТОВ "НВФ "ЕЛЕТЕК ЛТД"
Адреса: вул. Дегтярівська, 33а, м. Київ, Україна, dealer@eletek.ua

Гарантійний термін: 24 місяці

©2023 HATOR. Всі права захищені. Всі зареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

HATOR ROCKFALL 2 МЕЧА ТКЛ



User manual



MECHANICAL KEYBOARD

HTK-720 (Black)
HTK-721 (White)
HTK-722 (Yellow)
HTK-723 (Mint)
HTK-724 (Lilac)
HTK-725 (Black)

MECHANICAL KEYBOARD

In the box

1. Shortcut keys and function keys for high-speed navigation, media file management and selection of keyboard functions using the Fn key.

Specifications

Keyboard	
Type of connection	Wired USB
Polling rate	1000Hz
Operating Voltage	5V
Operating Current	150mA
Switches type	HATOR Aurum Switches
Operating Life	70 million clicks
Operating Force	38 ±10%gf for linear Orange 50 ±10%gf for clicky Indigo
Pre Travel	1.9 ±0.5mm for linear Orange 1.9 ±0.4mm for clicky Indigo
Total Travel	4 ±0.4mm for linear Orange 4.4mm for clicky Indigo
LED Type	RGB
Cable	1.8m
Dimensions	360x133x36mm
Weight	975g

Platforms

Windows 10, 11 / Mac OS / Linux

Operation of the device

Use the shortcut keys and function keys for high-speed navigation, media file management and selection of keyboard functions using the Fn key.

Hotkeys for Windows

FN Combination key	Function	Comments

</tbl